

MASTER LED Lampen - Empfehlungen für Dimmer (keine Garantie und keine Gewährleistung!)

Legende	
x-y	Dimmbar mit x bis y Lampen bis zu einem Maximum von 10% der maximalen Dimmer Systemlast
	Lampen sind dimmbar in ihrem vollen Dimmbereich, aber zeigen ein Flackern in einem bestimmten Bereich (i.d.R. bei 80% Licht)
	Die Mehrheit dieser Konfigurationen zeigen ein unerwünschtes Dimmverhalten
	Kombination nicht getestet
	Lampe ist nicht für die Nutzung mit diesem Dimmertyp geeignet
Name	Ergänzung im Vergleich zur vorherigen Dimmer-Empfehlungsliste

PHILIPS
sense and simplicity

[illegible]

MASTER LED Lampen - Empfehlungen für Dimmer (keine Garantie und keine Gewährleistung!)

Legende	
x-y	Dimmbar mit x bis y Lampen bis zu einem Maximum von 10% der maximalen Dimmer Systemlast
	Lampen sind dimmbar in ihrem vollen Dimmbereich, aber zeigen ein Flackern in einem bestimmten Bereich (i.d.R. bei 80% Licht)
	Die Mehrheit dieser Konfigurationen zeigen ein unerwünschtes Dimmverhalten
	Kombination nicht getestet
	Lampe ist nicht für die Nutzung mit diesem Dimmertyp geeignet
Name	Ergänzung im Vergleich zur vorherigen Dimmer-Empfehlungsliste

PHILIPS
sense and simplicity

Glühlampenform																		KZL/TRL					230V Hochvolt Reflektor					MR16		AR111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Hersteller	Type #	Art	Systemlast																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

(1) This dimmer has complex installation but works well under certain configurations

Diese Liste gibt das Ergebnis intensiver Testreihen durch Philips wieder. Dennoch kann es im Einzelfall aufgrund technischer Spezifikationen (z.B. Treiber, Verkabelung, Schaltung, etc.) dazu kommen, dass eine konkrete Kombination aus Dimmer und LED Lampe **nicht** funktioniert. Philips übernimmt daher weder eine Garantie oder Gewährleistung dafür, dass eine konkrete Kombination aus Dimmer und LED Lampe in jedem Einzelfall funktioniert noch übernimmt Philips eine Haftung für Schäden, die aus der Anwendung der hier wiedergegebenen Informationen resultieren könnten.



© Juli 2012, Philips Lighting
Alle Rechte vorbehalten/technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten
Juli 2012
Layout & Produktion: Koninklijke Philips Electronics N.V.
www.philips.de/lighting • www.philips.at/lighting • www.philips.ch/lighting